

COMPROBADOR MULTIFUNCIÓN

KPS-MULTICHECK6010



MULTICHECK6010 es un comprobador multifunción para la verificación de la seguridad eléctrica de las instalaciones según DIN VDE 0100 y EN 61557. Dispositivo todo en uno con pantalla TFT en color de 3,5, que cubre las mediciones que necesita. Rápido. Seguro.

Contenido:

- 1 ud. MULTICHECK6010
- 3 uds. Cables de prueba cada 1 m
- 1 ud. Cable de prueba enchufe Schuko
- 3 uds. Puntas de prueba
- 3 uds. Pinzas de cocodrilo
- 1 ud. Manual de instrucciones
- 6 uds. Pilas 1,5 V AA
- 1 ud. Cable USB
- Fuente de alimentación externa
- Certificado de calibración
- Bolsa de transporte
- Correa de transporte



Cables de prueba



Sonda de prueba de enchufe

Accesorios opcionales:

- Sonda de prueba con botón TEST
- Conjunto para la comprobación de la resistencia de tierra: 4 cables de prueba (20m/20m/5m/5m) y 4 picas de tierra



Juego de comprobación de resistencia a tierra

KPS-MULTICHECK6010

COMPROBADOR MULTIFUNCIÓN

Características principales:

Medición de:

- Resistencia de bucle y bucle de defecto R_s
- Resistencia de la red interna
- Medición de la corriente de cortocircuito
- Caída de Tensión %V
- Baja resistencia y continuidad
- Aislamiento
- RCD/FI para tipos A, AC, B, B+, F
- Tensión True-RMS, campo giratorio y frecuencia
- Resistencia a tierra

| FUNCIÓN | MÉTODO DE PRUEBA | RANGO |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Resistencia del aislamiento (RISO) | Prueba de tensión 0/100/250 V | 0,000 M Ω ... 199,9 M Ω |
| | Prueba de tensión 500/1000 V | 0,00 M Ω ... 999 M Ω |
| Impedancia (ZL/Zloop) | Zline L-L, L-N, Ip _{sc} | 0,00 Ω ... 9999 Ω |
| | Zloop L-PE, Ip _{fc} | 0,00 Ω ... 9999 Ω |
| | Zloop L-PE, ip _{fc} , sin desconexión | 0,00 Ω ... 9999 Ω |
| Resistencia de la tierra (RE) | 3-cables | 0,00 Ω ... 9999 Ω |
| | 4-cables | 0,00 Ω ... 9999 Ω |
| | Resistencia específica de tierra | 0,00 Ω ... 9999 Ω |
| Continuidad (RLO) | Test de corriente 7 mA (2-cables) | 0,0 Ω ... 1999 Ω |
| | Test de corriente 200 mA (2-cables) | 0,00 Ω ... 1999 Ω |
| Voltaje | True-RMS | 0 ... 550 V |
| | Frecuencia | 10,0 Hz ... 499,9 Hz |
| Rotación de fases | True-RMS | 50 ... 550 Vac (45 Hz ... 400 Hz) |

KPS-MULTICHECK6010

COMPROBADOR MULTIFUNCIÓN

| FUNCIÓN | MÉTODO DE PRUEBA | RANGO | |
|---------|---------------------------|---|--------------------------|
| RCD | Uc | 0,0 V ... 99,9V | |
| | t | 0,0 ms ... 500,0 ms | |
| | I (Rampa) | | 0,2xIΔN ... 1,1xIΔN (AC) |
| | | | 0,2xIΔN ... 1,1xIΔN (A) |
| | | | IΔN ≥ 30 mA |
| | | | 0,2xIΔN ... 2,2xIΔN (A) |
| | | | IΔN < 30 mA |
| | 0,2xIΔN ... 2,2xIΔN (B) | | |
| General | Alimentación | Pilas recargables (6x1.5V Ni-Mh/ alimentación enchufable) | |
| | Categoría de sobretensión | CAT III 600V, CAT IV 300V | |
| | Puerto COM | USB | |
| | Almacenamiento | Memoria interna | |

Información de códigos del producto

| | |
|-------------------------|----------------|
| SKU | KPSMF6010CBINT |
| Código EAN | 8435394776361 |
| Código UPC | 810053673515 |
| Uds/caja de exportación | 4 |

EMEA

✉ info.emea@kps-intl.com

C/ Picu Castiellu, Parcelas i1-i4, Argame,
Morcin 33163, Asturias, Spain

CANADA & USA

✉ info.na@kps-intl.com

6509 Northpark Blvd Unit 400,
Charlotte, NC 28216 USA

UNITED KINGDOM

✉ info.uk@kps-intl.com

Warwick House Queen Street 65-66,
London, England, EC4R 1EB UK